U021

```
WHITE   anode 1______ ||| _______
                     )|||( 1      RED
                     )|||(_______ BLUE
VIOLET   43% tap-----)||| _______
                     )|||( 2      RED
                   __)|||(_______ BLUE
ORANGE x 2---+HT--|__ ||| _______
                     )|||( 3      RED
                     )|||(_______ BLUE
GREEN    43% tap-----)||| _______
                     )|||( 4      RED
BROWN    anode 2_____)|||(_______ BLUE
                     |||
```

OUTPUT WINDINGS.

There are **FOUR EQUAL SECONDARY WINDINGS** which can be arranged for loads of **1, 4, 8/9 or 15/16 ohms** thus:-

```
      1 ohm       |    4 ohm       |   8/9 ohm     |  15/16 ohm
       RED        |     RED        |    RED        |   RED
 _ _ _ _______    |  _ _______     |  _ _________  |  _______
(1(2(3(4          |  (1(2          | (1(2          |  (1
(_(_(_(_______    |  (_(           | (_(           |  (
       BLUE       |  (3(4          |   (3          |  (2
                  |  (_(_______    |   (           |  (
                     BLUE        |   (4          |  (3
                                    (_______     |  (
                                     BLUE        |  (4
                                                    (_______
                                                     BLUE
```

UO21 PP Output for EL34 UL 43% taps
6600 ohms Rla-a. 40 W at 20 Kz. 120 mA per side. 20 Hx to 40 kHz. Size N.
Suitable for MULLARD 20W, LEAK STEREO 20 EL34 PP AMP and
DYNACO STEREO ST70 AMP.

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com